

NAPOLEONE I IMPERATORE DEI FRANCESI E RE D'ITALIA

(1805-1814)

Napoleone Bonaparte, nato nel 1769 da Carlo e da Maria Letizia Ramolino, sposa nel 1796 Giuseppina Beauharnais. È nominato Primo Console nel 1800, Console a vita nel 1802, Imperatore dei Francesi nel 1804. Nel 1809 divorzia, e nell'anno seguente sposa Maria Luisa figlia di Francesco I Imperatore d'Austria.

Nel 1814 Napoleone abdica la corona ed è confinato nell'isola d'Elba. Rientrato in Francia nel 1815, dopo la battaglia di Waterloo, abdica per la seconda volta al trono e viene relegato a Sant'Elena, ove muore nel 1821.

Anno 1807.

1. Scudo. D **NAPOLEONE IMPERATORE E RE** (fra i segni di zecca, ancora e coppa capovolta). Testa nuda, a destra. Esergo 1807 e sotto **V**
 R **REGNO D'ITALIA** Stemma del Regno Italico. Esergo **5.LIRE**
 Sul taglio rigato, in rilievo **DIO PROTEGGE L'ITALIA***
 R D. 37; p. gr. 24,81. FDC C. PAP.

2. Soldo, D **NAPOLEONE IMPERATORE E RE** (fra i segni di zecca, ancora e
 o da 5 centesimi. coppa capovolta). Testa nuda, a sinistra. Esergo 1807
 R **REGNO D'ITALIA** Nel campo, corona radiata. Esergo **SOLDO**
 e sotto **V** Taglio scannellato.
 R D. 27; p. gr. 9,85. C^o SM

3. Da 3 centesimi. D **NAPOLEONE IMPERATORE E RE** (fra i segni di zecca, c. p.).
 C. prec. 1807
 R **REGNO D'ITALIA** Nel campo, corona radiata. Es. **3 · CENTESIMI**
 e sotto **V** Taglio scannellato.
 R D. 23; p. 5,95. C^o SM

4. Centesimo. D **NAPOLEONE IMPERATORE E RE** (fra i segni di zecca, c. p.).
 C. prec. 1807
 R **REGNO D'ITALIA** Nel campo, corona radiata. Esergo **CENTESIMO**
 e sotto **V** Taglio liscio.
 R D. 19; p. gr. 1,87. C^o SM